

SHR-6xxA 簡易取扱説明書 ライブ画面





SHR-604A

【 起動・ログイン 】

- ・ 本体の1電源ボタンを押すと本機が起動します。
- パスワード入力画面が表示されたら、③ENTER を押してパスワードを 入力します。
- ・ ②上下左右キーで文字カーソルを移動し、③ENTER で入力します。 入力が完了したら OK を選択します。
- ログイン後、ライブ画面が表示されます。

【 シャットダウン 】


- ・ ライブ画面でいずれかのボタンを押すと、画面下方にタスクバーが表示されます。
- ・ ②上下左右キーでタスクバー左端の電源アイコンを選択し、③ ENTER を押します。



- シャットダウンを選択します。
- ・ パスワードを入力して OK を選択すると、電源がオフになります。

初期パスワード 「 1234 」

SHR-608A/SHR-616A





【 分割画面/1 画面表示切替 】

ライブ画面でいずれかのボタンを押すと、画面下方にタ スクバーが表示されます。

- ・ ②左右キーでタスクバーのカーソルを移動し、画面 で③ENTER を押します。
- ・ ②上下左右キーで画面表示レイアウトを選択し、③ENTER で決定します。

1 画面表示 : カメラ 1CH を全体表示します。

リモコンの数字ボタンで表示カメラ CH を切換えます。

Ø 2012/01/16 14:22:26

【 検索画面 / バックアップ画面の表示 】

ライブ画面でいずれかのボタンを押すと、画面下方にタ スクバーが表示されます。

- ・ ②左右キーでタスクバーのカーソルを移動し、サーチで③ENTER を押すと 検索画面を開きます。
- ・ ②左右キーでタスクバーのカーソルを移動し、保存で③ENTER を押すとバックアップ画面を開きます。



バックアップ画面



SHR-6xxA 簡易取扱説明書 檢索·再生

【 検索方法(検索画面) 】

- 1. タイムサーチを選択します。
- 2. カレンダーの枠が水色になっているので、ENTER を押して日付選択に入ります。 (水色の枠が緑色に変わります。)
- 3. カレンダー内から映像を見たい日付を上下左右キーで選択し、ENTERで決定します。 (録画映像のある日付は背景がグレーで表示されます。)
- **4.** カレンダー下の時刻入力欄に水色の枠を合わせて、ENTERを押します。

(水色の枠が緑色に変わります。)

- 5. 時 → 分 → 秒 の順に時刻を設定します。
- 6. ENTER を押して時刻入力欄を抜けます。
- 7. 再生を選ぶと映像が再生されます。

0830:00

上下ボタンで「時」を 選択します。

08:50:00

上下ボタンで「分」を 選択します。

【 再生画面 】



リモコン操作

4	逆方向再生をします。
>	正方向再生をします。
Ш	再生中に一時停止をします。
>>	正方向に再生時、再生速度を切替えます。
44	逆方向に再生時、再生速度を切替えます。
DISP	分割画面/1 画面表示 を切換えます。
RETURN	サーチ画面に戻ります。

【 バックアップ方法(バックアップ画面) 】

1. タイトルにバックアップファイルのタイトルを入力します。※必須

タイトル BACKUP

2. デバイスから保存先のデバイス(USB メモリ/DVD ドライブ)を 選択します。

デバイス bNAND2 Mem....

- 3. 開始でバックアップの開始点の日時を決めます。
- 4. 終了でバックアップの終了点の日時を決めます。

開始 2012/01/17 09:13:11 章 终了 2012/01/17 09:13:11 章

- **5**. カメラ CH のチェックボックスから、映像をバック アップするカメラ CH を選択します。
- 6. 情報確認を選択します。

情報確認

7. バックアップを選択します。

バックアップ

8. 実行を選択するとバックアップが始まります。

【 バックアップ動画の再生 】

専用プレイヤー「BackupPlayer」を使用して映像を再生します。

- USB メモリーまたは CD-R 内の「ARCHIVE~」 フォルダを開きます。
- 2.「PLAYER」フォルダを開きます。
- **3.**「BackupPlayer.exe」を 起動します。



- **4.** 画面右下の **か** をクリックして、再生する映像を参照します。
- 5. 「開く」を選択すると映像が再生されます。

※ 検索・再生・バックアップ後は、RETURN ボタンを数回押してライブ画面に戻ってください。

